



### OMSCHRIJVING

De Aurora bewegingssensor plug-in is uitgevoerd met een elegant design en bestaat uit een premium sensor omhult in een matzwarte aluminium behuizing. De module is ontworpen om Plug & Play te worden geïnstalleerd, wat een hoop installatietijd bespaart terwijl het bedienen de optimale flexibiliteit over hun verlichtingsbesturing biedt.

Het systeem is verder niet alleen toepasbaar op 1-10V dim systemen, maar ook op niet dimbare verlichtingssystemen. De module kan worden ingesteld om één of meerdere armaturen te besturen, de instellingen zijn eenvoudig (her) programmeerbaar met de afstandsbediening. Tot slot komt de bewegingssensor met een geïntegreerde daglichtdetector, hiermee kan er een hoop additionele energie worden bespaard.


### PRODUCT DETAILS

Productcode	BY-Plugin-MC15
Artikelomschrijving	Aurora Bewegingssensor Plug-in 15M
Kleur	Zwart

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	120 ~ 277
AC/DC	AC
Frequentie	50/60 HZ
Capacitieve Belasting	400W bij 120V 800W bij 240V 1000W bij 270V
Houdtijd	30s/1min/5min/10min/30min
Stand-by Tijdinstelling	0s/10s/1min/10min/30min/∞
Stand-by Dim Niveau	10%/20%/30%
Stand-by Verbruik	<1 Watt
Daglichtsensor	2 ~ 50 Lux, Deactiveren
Radar Frequentie	5.8 GHz, +/- 75 MHz
Zendvermogen	<0.2mW
Reikwijdte	Ø12m, 15m Hoogte
Instelbare Reikwijdte	10%/50%/100%
Detectiehoek	30° ~ 150°
Omgevingstemperatuur	-20°C ~ 60°C
IP Waarde	IP20 / IP65

### DETAILS EN MAATSCHETSEN



93.2

158.8

